

Расширенное техническое описание Источника Бесперебойного Питания серии Pyramid DSP-T



PYRAMID DSP - T

Двойное преобразование (OnLine)
Тройное DSP-управление, IGBT-технологии
Трансформаторная схема
3 фазы вход / 3 фазы выход
Мощность от **10 до 300 кВа**

Pyramid DSP-T – это система с двойным преобразованием, предназначенная для защиты самой требовательной и ответственной нагрузки (оборудования) от всевозможных видов критических ситуаций в электросети.

Pyramid DSP-T является наилучшим решением для создания систем бесперебойного электроснабжения в совместной работе с дизельными генераторными установками (ДГУ). Благодаря специальному алгоритму синхронизации при запуске ДГУ и дискретной (позатупной) передаче питания нагрузки, согласно этапам выхода ДГУ на номинальную мощность.

Pyramid DSP-T имеет развитую архитектуру работы нескольких единиц ИБП в параллель, обеспечивая повышенную надежность и наращиваемую мощность системы.

ИБП серии Pyramid DSP-T полностью соответствуют стандарту VFI (Voltage Frequency Independent), при этом всегда обеспечивают ответственную нагрузку «чистой» электроэнергией при любых обстоятельствах во входной электросети.

ИБП Pyramid DSP-T оснащен системой интеллектуального управления комплекта аккумуляторов, позволяющей программно управлять режимами зарядки и подзарядки аккумуляторов, с учетом уровня их разряда и температурной компенсацией. Что позволяет значительно продлить срок службы комплекта аккумуляторов.

Свойства и преимущества:

- Выпрямитель IGBT и Инвертор IGBT
- Цифровой контроль на базе DSP
- Трансформатор гальванической развязки на выходе
- Возможность подключения нескольких однофазных потребителей на каждую фазу ИБП
- Низкий Коэффициент нелинейных и гармонических искажений на выходе THD (КНИ) <3%
- Широкий диапазон входных напряжений
- Оптимизирован для работы с генератором
- Наращивание мощности и надежности за счет параллельной работы системы
- Интеллектуальная система заряда батарей (с тестированием при запуске и по периодам)
- Возможность синхронизации от внешнего источника
- Электронный и ручной байпас (Bypass) стандартно
- Встроенная карта «сухих» контактов
- Активный корректор мощности
- Дополнительно (опционально) гальваническая изоляция и специальное выходное напряжение
- SNMP Система для связи с компьютером и сетями
- Батарейные комплекты и шкафы для увеличения времени автономной работы.
- Многофункциональный LCD (ЖК) дисплей
- Удаленный мониторинг работы ИБП с ПО (с соединением по протоколам TCP/IP и Web)
- Низкая стоимость инсталляции и эксплуатации
- Инструкция и LCD(ЖК) панель на Русском языке



Новейшие реализованные технологии в ИБП Pyramid DSP-T:

Цифровые сигнальные процессоры управления DSP (Digital signal processor) – в 200 раз превышают скорость обработки информации по сравнению с обычными микропроцессорами (DSP процессоры могут обрабатывать 20 миллионов инструкций данных в секунду). *Моментальная реакция ИБП на любые ситуации и отклонения в питании от Дизельной и Бензиновой Генераторной установки (ДГУ, БГУ), в момент запуска.*

ИБП Pyramid DSP-T управляется тремя процессорами DSP – каждый процессор управляет следующими узлами: выпрямителем, инвертором и главной панелью.

Инвертор ИБП (*транзисторный*) с технологией IGBT (Биполярный транзистор с изолированным затвором) – *обеспечивает чистую синусоиду тока и напряжения на выходе, что защитит ответственную нагрузку от любых искажений электросети, а особенно в момент запуска ДГУ, БГУ, ГПУ*

Выпрямитель ИБП (*транзисторный*) с технологией IGBT. Это выпрямитель нового поколения по сравнению с 6-импульсными выпрямителями (тиристорной схемы). IGBT выпрямители значительно превосходят 6-импульсные, по качеству входных гармонических искажений (качество выше чем 12- импульсных), многократно снижающие уровень загрязнения питающей сети гармоническими искажениями, а также уровень энергозатрат, повышая общий КПД, стабильность работы и эффективность ИБП.

– значительно снижает потери мощности в «стали и меди» ДГУ, а также нейтрализует влияние нелинейных токов ДГУ. Что предохраняет от сбоя автоматического регулятора напряжения ДГУ, и как следствие предохраняет от аварийных остановок ДГУ, БГУ, ГПУ. Это позволяет сократить разность в мощности ДГУ и ИБП до 15-20%.

Интерфейс генератора – специальный алгоритм совместной работы ИБП и Дизельной Генераторной установки (ДГУ). В момент старта ДГУ ИБП анализирует этапы его запуска («разгона») и так же поэтапно передает ему питание ответственной нагрузки, плавно переводя источник с батарей на ДГУ. Это сводит к нулю вероятность сбоя при выходе ДГУ на запланированную мощность после старта. Это позволяет использовать ДГУ меньшую по мощности, чем обычно. Сигнальная связь ИБП и ДГУ осуществляется посредством «сухих» контактов, которые установлены стандартно.

Состав узлов и аксессуаров, установленных стандартно:

□ **Статический (электронный) байпас (bypass)** - позволяет повысить надежность питания ответственной нагрузки (даже при сбое в работе основных узлов, Pyramid DSP-T – мгновенно сработает автоматический переход на линию «bypass»). Эта линия оснащена тиристорным управлением взаимодействии с пассивными фильтрами ИБП, что также позволяет обеспечить определенный уровень защиты ответственной нагрузки.

□ **ECO MODE** – Функция, позволяющие вводить Pyramid DSP-T в режим экономии электроэнергии (взаимодействует со статическим «bypass»). В этом режиме снабжение нагрузки электроэнергией проходит по линии «bypass», без питания узлов ИБП отключая функцию двойного преобразования (на ночное время, выходных и праздников). Пользователь может запрограммировать график перехода на байпас с помощью программного обеспечения «UPSMAN» или LCD(ЖК) панели.

В случае отклонений штатной электросети от номинальных параметров, мгновенно Pyramid DSP-T переходит на режим двойного преобразования и при необходимости на работу от батарейного комплекта. При возвращении параметров штатного электроснабжения к номинальным значениям Pyramid DSP-T снова перейдет в режим «bypass», согласно графику работы в этом режиме или установки вручную.

□ **Трансформатор выходной гальванической изоляции** – позволяет осуществить дополнительную защиту ответственной нагрузки, нейтрализует воздействие на нагрузку эффекта короткого замыкания, а также нежелательной электромагнитной индукции. Монтируется внутрь корпуса силового модуля.

□ **Ручной (механический) байпас** - позволяет переводить Pyramid DSP-T на линию «bypass», щелкнув переключателем.

□ **Устройство экстренного выключения ИБП - ЭПО (EPO – Emergency Power Off)** - позволяет пользователю проводить удаленное выключение ИБП в аварийной ситуации (с помощью специально выведенной на дистанцию кнопки выключателя).

□ **Коммуникационная карта «сухих» контактов** – устройство коммуникации и синхронизации с внешним оборудованием, для выполнения совместных функций. А также устройство для дополнительной настройки и мониторинга ИБП. Является устройством для сигнальной связи (синхронизации) ИБП и Дизельной Генераторной установкой (ДГУ).

□ **Коммуникационные порты RS 232 и RS 488 (485)** - позволяет пользователю проводить мониторинг и настройку ИБП с персонального компьютера (ноутбука), подключать внешний SNMP адаптер.

Опциональный состав устройств (дополнительно):

□ **Адаптер ModBus** – устройство для интеграции ИБП в общую систему управления коммуникаций здания.

Pyramid DSP может быть синхронизирован с общей системой управления коммуникаций здания: электроснабжение, отопления, охрана - пожарная система и так далее. Что позволяет легко интегрировать ИБП в любую промышленную сеть или современную систему управления зданием, использующую протокол «Modbus». Соединение по протоколу Modbus позволяет проводить управление ИБП и мониторинг состояния электросети в реальном времени в совокупности со всеми службами и системами здания, как часть общей единой системы.

□ **Отдельный вход для линии байпас (Double Input bypass)** - ИБП Pyramid DSP оснащается дополнительным входом для объектов с двумя линиями питающей сети.

□ **Панель дистанционного управления** - позволяет вести управление, настройку и мониторинг ИБП на удаленном расстоянии (25 метров). Интерфейс панели дистанционного управления полностью копирует LCD панель ИБП. Следовательно, управление ИБП с данной панели идентично управлению с LCD панели, производить любые операции с панели дистанционного управления так же легко и удобно. Панель оснащена разъемами двумя RS232 и одним RS488. Это позволяет разместить ИБП в специальном техническом помещении, а управлять, проводить мониторинг и получать сведения о состоянии ИБП и электросети, находясь в кабинете управления.

□ **Parallel Kit** – Устройство для работы нескольких ИБП в параллель. Позволяет синхронизировать параллельную работу нескольких ИБП Pyramid DSP-T (до 4 единиц), обеспечивая повышенную надежность и наращиваемую мощность системы. Режим параллельной работы ИБП (Parallel mode) – Несколько ИБП пропорционально делят питание нагрузки (потребителей).

□ **Встроенный или внешний SNMP адаптер** - для настройки и удаленного мониторинга ИБП по сети Интернет и разветвленной локальной сети.

□ **Внешние батарейные шкафы** (в исполнении «tower» (башня)) – для размещения батарейного комплекта АКБ, емкостью каждой до 200 Ач. Батарейные шкафы «Inform Electronic» оснащены встроенными предохранителями-автоматами и кабелями соединения с ИБП.

Мониторинг работы и настройка ИБП Pyramid DSP-T:

□ **Программное обеспечение для удаленного мониторинга и настройки ИБП Pyramid DSP-T** – позволяет производить многочисленные операции. Такие как: настройка выходной мощности, тока зарядки батарей, отчеты, сообщения о состоянии электросети, сигнализация критических ситуаций и других параметров работы ИБП

(включая отправку сообщений оператору ИБП по Web-сети на E-mail или по SMS на мобильный телефон).

В проектах для бесперебойного снабжения серверов и компьютеров, программное обеспечение ИБП Pyramid DSP-T способно проводить корректное сохранение и закрытие рабочих программ в момент пропадания штатного электроснабжения.

Области применения Pyramid DSP-T:

– Центры обработки данных, рабочих станций, хранения информации
– Серверы и сети (LAN, Web, etc, Networks)
– Промышленное оборудование
– Медицинское оборудование и учреждения здравоохранения
– Телекоммуникационные системы
– Транспортные системы

– Стационарные системы связи
– Охранно-пожарные системы
– Системы безопасности
– Финансовые системы и банки
– Строительство и ремонт
– Торговые центры и розничные торговые точки

Технические характеристики Pyramid DSP-T:

МОДЕЛИ																	
Полная мощность, кВт*А	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300				
СРЕДЫ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ																	
Температура хранения, °С	От -25°С до +55°С (для увеличения срока службы аккумуляторов рекомендуемый диапазон составляет от +15°С до +40°С)																
Рабочая температура, °С	От 0°С до +40°С (для увеличения срока службы аккумуляторов рекомендуемый диапазон составляет от +20°С до +25°С)																
Допустимые значения влажности воздуха	От 0% до 95% (при отсутствии конденсации)																
Максимальная высота над уровнем моря, не приводящая к снижению характеристик, м	1000																
Уровень защиты	IP 20																
Максимальное рассеяние энергии	Вт	800	960	1280	1920	2560	3840	5120	6400	7680	10240	12800	16000	21000			
	БТЕ	2730	3277	4369	6553	8737	13106	17475	21843	26212	34950	43686	54607	68258			
ккал/ч	688	825	1100	1650	2200	3302	4403	5403	6404	8805	11004	13755	17502				
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	
Требования к входному электропитанию																	
Число фаз	3 фазы + нейтраль + заземление																
Номинальное напряжение, В	380 / 400 / 415 (между линиями фаз)																
Напряжение, необходимое для нормальной работы (между линией фазы и нейтралью), В	Нижний предел (зависит от уровня нагрузки)	187 В при нагрузке в 100%															
		120 В при нагрузке в 64%															
		80 В при нагрузке в 42%															
	Верхний предел	280															
Номинальная частота, Гц	50 / 60																
Допустимый диапазон частоты, Гц	От 45 до 65																
Номинальный ток, А	Форма	Синусоидальная															
	Среднек. значение*	15	23	26	40	53	79	105	131	158	211	263	328	409			
Максимальный ток, А	Форма	Синусоидальная															
	Среднек. значение	18	27	30	47	61	95	125	158	195	260	325	403	504			
Выходное напряжение																	
Классификация по стандарту IEC 62040-3	VFI-SS-111																
Число фаз	3 фазы + нейтраль + заземление																
Номинальное напряжение, В	380 / 400 / 415 (между линиями фаз)																
Статическое регулирование напряжения	Норм. режим	<1%															
При 100%-ной линейной нагрузке	Работа от батарей	<1%															
Номинальная частота, Гц	50 / 60																
Частота автоколебаний, Гц	± 0,01%																
Общее искажение напряжения высшими гармониками при номинальной линейной нагрузке	<3%																
Номинальная полная мощность, кВт*А	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300				
Максимальный коэффициент мощности нагрузки	0,8																
Номинальная активная мощность, кВт	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160	200	240				
Номинальный ток при 380 В, А	15,2	22,7	30,3	45,5	60,6	91	121	151	181	241	302	376	470				
Пик-фактор нагрузки при номинальной мощности	3:1																
Длительность перегрузки	>1 мин при нагрузке в 150%																
Эффективность (в нормальном режиме работы) при коэф. мощности нагрузки 0,8	>94%																
Линия статического байпаса																	
Число фаз	3 фазы + нейтраль + заземление																
Напряжение между линией фазы и нейтралью, В*	220 В / 230 В / 240 В ± 10%																
Частота, Гц*	От 47 до 53																
Номинальная полная мощность, кВт*А	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	250	300				
Номинальный ток, А	15.2	22.7	30.3	45.5	60.6	91	121	151	181	241	302	376	470				
Время переключения, миллисекунд	0																
Аккумуляторные батареи																	
Тип аккумуляторных батарей	Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, 12 В																
Число аккумуляторных батарей	2x31 (два плеча по 31 шт. – суммарно комплект 62 шт. АКБ)										2x30						
Номинальное напряжение на аккумуляторных батареях, В	2x372 (Номинальное напряжение на каждом плече 372 В, суммарно 744 В – напряжение комплекта АКБ)										2x348						
Накопительная энергия при ном. нагрузке и встроенных батарей**	7 А*ч	15 мин	7 мин	4 мин	2 мин	-	-	-	-	-	-	-	-				
	9 А*ч	23 мин	15 мин	10 мин	5 мин	-	-	-	-	-	-	-	-				
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ																	
Безопасность	EN 62040-1-2, EN 60950-1																
Рабочие характеристики	EN 62040-3																
Электромагнитная совместимость	EN 50091-2																
Сертификация продукта	CE, ГОСТ, ISO, Таможенный союз																
Размеры ШхГхВ (мм)	400x780x1070			520x900x1300			635x100x1400			760x1020x1680			960x1080x1820			1610x1080x1950	
Сертификация продукта	235	238	273	450	502	625	680	790	1200	1290	1675	1775					
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ																	
Коммуникационный интерфейс свободных контактов (отсутствие входного питания, недостаточное напряжение на аккумуляторных батареях, неисправность шунта и отсутствие выходного напряжения)																	
Последовательные коммуникационные порты (RS-232, RS-422)																	
Два цифровых входа для дистанционного отключения ИБП и получения информации об использовании генератора																	
Изолированное вспомогательное 5-В питание для цифровых входов																	
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	
Возможность ручного включения режима шунтирования с нулевым временем переключения																	
Имеется электронная защита от коротких замыканий																	
Имеется защита от перегрева и от превышения максимальной допустимой силы тока																	
Имеется жидкокристаллический дисплей																	
На панели управления имеется схематическая панель																	

** : Для обеспечения этих значений аккумуляторные батареи должны быть полностью заряжены

* : Программные параметры. По специальному требованию они могут быть изменены.